


# ATX-34S UHF ASK DATA TRANSMITTER



## ÜRÜN KILAVUZU Version 2.0 (EYLÜL 2006)

IVEDİK ORGANİZE SAN. BOL. 21. CADDE 609. SOKAK NO:15  
06370 OSTİM / ANKARA / TÜRKİYE  
TEL NO :+90 (312) 395 68 75 - 76 FAKS NO:+90 (312) 395 68 77  
[http:// www.udea.com.tr](http://www.udea.com.tr)

# GENEL ÖZELLİKLER

## Özellikler :

- \* 433.920 MHz. UHF bandında EN 300 220 uyumlu.
- \* Yüksek frekans kararlılığı
- \* Düşük akım sarfiyatı ile pilli uygulamalar için idealdir.

## Uygulama Alanları :

- \* Uzaktan kontrol sistemleri
- \* Güvenlik amaçlı alarm sistemleri
- \* Oyuncak

## Genel Açıklamalar:

ATX-34S UHF ASK data transmitter modül, Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Temel Standartları ile Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik (TGM-STK-001) 'in 433-434MHz. ISM bandı ile ilgili bölümünü kapsıyacak şekilde tasarlanmıştır.

ATX-34S kısa mesafeli uzaktan kontrol uygulamaları için düşük fiyatı nedeniyle ideal bir çözümdür. Modülün anten haricinde herhangi bir RF komponent ihtiyacı olmadan PCB montajına uygun tasarlanmıştır. Basit bir kablo kullanılarak anten bağlantısı yapılabilir.




Figure 1. Ebat

## PIN ÖZELLİKLERİ

Pin No	Pin-İsmi	I/O	Açıklama	
1	Vcc	-	+5VDC besleme terminali	Regüle edilmiş voltaj kaynağı kullanılmalıdır.
2	DIN	I	DIGITAL INPUT	
3	GND	-	Kontrol kartınızın toprak hatına bağlayınız.	
4	ANT	O	50Ω impedance Anten bağlantı noktası.	

## TEKNİK ÖZELLİKLER

	Min.	Typ.	Max	Unit	Not
Çalışma Frekansı		433.920		MHz	±200 KHz
Data Rate	0.3		2.4	Kbit/s	
Output RF Power		10		dBm	@5V & CW Power
Besleme Voltajı	5		12	Vcc	Regüle edilmiş voltaj kaynağı kullanılmalıdır. Max. Ripple 100 mV
Akım Sarfiyatı		6,5		mA	@5V
Logic "0" DI voltaj	0		0.1*Vcc	Vdc	
Logic "1" DI voltaj	0.8*Vcc		Vcc	Vdc	
Çalışma Sıcaklığı	-10		+55	°C	ETSI 300 220

## KULLANIM TALİMATLARI

ATX-34S modülü kullanıcının sistemine entegre olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Özel uygulamalar için kullanılacak nihayi bir ürün değildir. Elektronik sistemin içinde kullanılacak özel bir komponent olarak ele alınmalıdır. Kullanıcının temel elektronik bilgisine sahip olması gereklidir. RF teknoloji hakkında bilgi sahibi olunması kullanım açısından oldukça faydalıdır. RF ile ilgili zor kısımların önemli bir bölümü modül içinde çözülmüş durumdadır. Aşağıda bunlara ek bilgileri bulabilirsiniz.

### Besleme Voltajı :

ATX-34S içerisinde bir voltaj regülatörü bulunmamaktadır. Tasarım pil kullanımı düşünülerek yapılmıştır. Bu nedenle besleme voltajında belirtilen değerlere dikkat edilmelidir.

Modül belirtilen değerlerin altında bir besleme yapıldığında kararsız çalışacaktır. Besleme voltajı ve tapraklama GND bağlantısı belirtilen değerlerin üzerinde veya ters olursa, modülde kalıcı hasarlara açabilir. Düşük maliyet sağlanabilmesi için modül içerisine ters polarizasyondan koruyacak bir devre konulmamıştır.

Besleme voltajında çalışma sürecinde  $\pm 100$  mV değişimlerin üzerindeki değişimler modülün kararsız çalışmasına neden olur. Besleme devresinde regülatör IC kullanılması önerilir.

### Data Format :

Modül'de, digital data girişi için DIN pini bulunur. DIN pini RF ile gönderilecek sinyallerin kullanıcı tarafından verildiği giriştir.

Standart data protokolü şu şekildedir.

**TX : preamble + sencron + data1+.....+dataX**

En basit haberleşme sistemlerinde bile mesajın başlangıcı için bir preamble kullanılması neredeyse zorunludur. Preamble veri olarak ardışık 1 ve 0 lardan oluşan (01010101...) bir bit dizidir. 5 byte 0x55 veya 0xAA olabilir. Gönderilen 1 ve 0'ların süreleri eşit olmalıdır. Kısaca preamble donanım senkronizasyonunu sağlamaktadır.

Sencron ise yazılımın senkronizasyonuna yardımcı olur. Bit senkronizasyonunun sağlanması ve mesaj başlangıcının doğru tayini için kullanılması gereklidir. Bu bit dizininin boyu uygulama gereksinimleri veya kısıtlamalarına göre değişebilmekle birlikte 5 byte 0x00 + 5 byte 0xFF olabilir veya bunun ne olacağına kişi kendisi karar verebilir.

Data gönderirken araya boşluk girmemeli, girer ise tekrar preamble ve sencron gönderilmeli. RX tarafında preamble'a bakılmaz. Sadece sencron aranır, sonrasında data okunur.




Figure 2. Data Format

Preamble ve sencron gönderimi ve bunların receiver tarafından alımı ile ilgili örnek kodlar UDEA'dan istenebilir.

**Anten:**

Verimli data transferi ve alımı için gerekli en önemli iki nokta iyi bir anten ve doğru RF topraklama seçilmesidir. Anten olmadan datanın uzun mesafelere gönderilmesi mümkün değildir.

Modül basit bir anten bağlantı pinine sahiptir. Uygun bir UHF anten doğrudan bu pine bağlanabilir. ATX-34 modülüne bağlanabilecek en basit anten 17.3cm uzunluğundaki bir kablunun anten girişine lehimlenmesidir. Anteni, modülden uzak bir yere bağlamanız gerekiyorsa 50 Ohm Coax anten kablosu kullanmanız gerekmektedir. Anten kablosunun topraklaması, modülün anten girişine yakın bir yerden yapılmalıdır.

Aşağıdaki kurallar size yardımcı olacaktır:

- \* Anten 50 ohm empedanslı olmalıdır.
- \* Lambda/4 whip anten boyu 433MHz. için yaklaşık 17.3 cm dir.
- \* Anteni düşey pozisyonda monte ediniz.
- \* Anteni metal bir hazne içine koymayınız.
- \* Anten'nin yeryüzeyinden yüksekliği artırıldıkça iletişim mesafesi artar.
- \* İnsan vücudu metal objeler gibi etkiler gösterebilir. Taşınabilir alıcı veya vericiler vücuttan uzak bir şekilde elde tutulmalıdır.
- \* En iyi iletişim mesafesi her iki taraftaki antenlerin birbirini görmesi ile elde edilebilir. Herhangi bir obje veya metal bir engel iletişim mesafesini düşürecektir.
- \* Sinyal göndermeleri, gönderilen sinyallerin metal yüzeylerden, binalardan vb. gelen yansımalarından etkilenirler. Bu yanlış data alımlarına yolaçabilir.